


Câblage moteurs 3 conducteurs FE 180


Calcul du câblage moteurs:
 $0.02 \times \text{Ampérage du moteur}$
 $\times \text{nombre de moteurs}$
 $\times \text{longueur du câblage (m)}$
 $= \text{section du câblage (mm}^2\text{)}$
minimum 1.5 mm²

Câblage bouton poussoir
4 X 2 X 0.8 mm² FE 180

BOUTON POUSSOIR INCENDIE
montage apparent type HE 082



125 x 125 x 35 mm




Moteur EA-L 50/500
24V / 1A




Boîte de dérivation sans halogène
à placer près du moteur

Centrale 2.5 OU 5 amp.
Dimensions: 225 x 285 x 122 mm



Détecteur vent / pluie
5 x 1.5 mm²



**Bouton d'aération
à impulsion**
1 x 4 x 0.8 mm²

Alimentation 220VAC
3 x 1.5 mm²
disjoncteur séparé

EXUTOIRE DE FUMÉE



SIONNIC

SOLAIRE
INTERPHONE
SONORISATION
SECOURS

St-Hubert 32 · 1950 Sion · 027 322 75 21 · sionnic.ch