



Descriptif

Le lecteur réseau WAP-202 en format rack 19'' est équipé de la **radio internet, d'un tuner FM-RDS, d'un tuner digital DAB+, d'un port USB MP3, Bluetooth, d'une entrée AUX et d'une sortie casque**. Connexion réseau par prise LAN ou WLAN. Une télécommande IR, un écran LCD clairement lisible et une antenne et antenne FM complètent les fonctionnalités.

Radio internet – accès à des milliers de stations de radio du monde entier. Avec l'aide de Frontier Silicon Radio Portal (site web) et par l'intermédiaire d'un navigateur Web, vous pouvez organiser vos stations radio Internet et vos favoris et les synchroniser avec l'appareil. La condition préalable est une connexion WiFi/WLAN/LAN qui fonctionne.

L'appareil est **compatible avec un réseau et peut être intégré dans un réseau existant**. Ainsi, vous pouvez jouer en streaming vos fichiers audios stockés sur votre PC Windows sur le WAP-202 (UPnP) et utiliser le PC comme serveur de musique (condition préalable : à partir de Windows 7 et Media Player 10 ou supérieur).

Données techniques

Type :	WAP-202
Possibilités :	Connection par prise LAN ou WLAN Bluetooth Radio Internet / tuner FM RDS et numérique DAB+ Port USB lit MP3, WAVE, WMA, FLAC, AAC et AAC+ fichiers à partir lecteurs flash USB Entrée AUX (jack stéréo 3,5mm) pour connecter lecteur CD/MP3 ou autre source audio
Ecran :	Grand affichage Dot matrix éclairé
Egaliseur :	Avec plusieurs sets prédéfinis
Antenne :	Entrée FM 75 ohms, coaxial // Branchement antenne SMA RP
Timer :	Minuterie sleep/snooze // commutation été/hiver
Navigation :	Conviviale par molette jogdial
Panneau arrière :	Alimentation 230V, connecteur d'antenne FM, RCA Lineout L/R, connecteur Ethernet LAN RJ45, connexion antenne Wlan, antenne Bluetooth, courant continu 15V/300mA
Tension de fonctionnement :	230VAC / 50 Hz
Consommation :	20 VA
Dimensions (L x H x P) :	482 x 44 x 245 mm (1 U)
Poids :	3.8 Kg