



Descriptif

Le lecteur professionnel multimédia PCR-3000/DAB+ en format rack 19" avec syntoniseur FM RDS et DAB+ intégré est aussi équipé de multiples sorties analogiques indépendantes, sortie numérique coaxiale et optique pour lecteur CD / USB / SD et port RS-232 pour utilisation dans les systèmes intégrés. Un écran LCD clairement lisible et une télécommande IR sont inclus.

Il existe une fente USB et carte SD à l'avant et une autre entrée USB à l'arrière de l'appareil (pour éviter que les personnes ne sortent pas de la mémoire). Le nombre total de pistes est énorme, car vous pouvez brancher des périphériques allant jusqu'à 9.999 pistes.

L'unité dispose d'un interrupteur de mode de fonctionnement à l'arrière pour choisir entre Auto Play et Cue. Lorsque le PCR3000/DAB+ est en mode de lecture automatique, l'appareil commence toujours à jouer automatiquement lorsqu'il est sous tension. En mode CUE, l'unité attend une commande de lecture après la mise sous tension, ou en mode arrêt ou pause. Cette fonction permet de sélectionner une piste sans commencer à jouer automatiquement.

Données techniques

Type :	PCR-3000/DAB+
Possibilités :	Montage rack 19"
	Syntoniseur FM RDS et DAB+ (radio numérique)
	Applicable en 100V
	CD / USB / SD-card / port RS-232
	Sortie numérique 1x coaxiale et 1x optique
Ecran :	Grand affichage LCD éclairé
USB et carte SD :	32 Go jusqu'à 9999 chansons
Format fichier pris en charge :	MP3, WMA
Impédance basse applicable :	Oui
Sorties déséquilibrées :	2x RCA + COMBI RCA
Tension de fonctionnement :	230VAC / 50 Hz
Dimensions (L x H x P) :	483 x 44 x 310 mm (1 U)
Poids :	4.6 Kg